

PLEX55は、姉妹モデルのPLEX55と同じく、Foxgearの代表的なギターアンプKOLT45の進化形です。

Foxgear独自のFET回路によるプリアンプセクションは、真空管プリアンプの電氣的動作と音響的ハーモニクスの模倣を実現しました。TWEED55はFender Blackface期のプリアンプと、独自デザインによるClass Dパワーセクションのカップリングにより、ピッキングに対する早い反応、リッチなハーモニクス、そして信じられないほどパワフルでチューブライクなミニアンプを実現しました。

4Ωから16Ωのキャビネットに接続出来ますので、ライブハウスやリハーサルスタジオの常設キャビネットを使用すれば、リハーサルもギグもTWEED55だけで対応できます。

※ TWEED55はリアル・アンプで大量の消費電流が必要です。使用に関しては付属パワーサプライの使用を推奨します。

※ 電氣的スパークを防ぐため、最初にパワーサプライとTWEED55を接続し、次にパワーサプライをACコンセントに接続してください。

※ TWEED55をギターの入力やエフェクターなどに接続せず、必ず4-16 ohmのギター用スピーカーキャビネットにスピーカーケーブルを使用して接続してください。

各部の機能

スピーカーアウト
ギター用スピーカー以外
は接続できません

プリアンプ トーン

プリアンプゲイン



ギターインプット

DC INPUT
必ず付属のパワーサプ
ライを接続してください

マスターボリューム

主な仕様

電源電圧 : 24VDC 4A (センター プラス)

出力 : 55W RMS @4 ohm max 3%THD

消費電流 : 2.5A

入力インピーダンス : >100k ohm

スピーカー出カインピーダンス : 4/8/16 ohm

S/N比 : <90db

サイズ : 60mm (w) x 120mm (d) x 30mm (h)

重量 : 0.2Kg

保証規定

この商品は当社の厳密な検査を経て出荷されておりますが、万が一製造上の原因による不良および故障が発生した場合は下記保証規定により修理させていただきます。

- 1.保証期間:ご購入日より5年間とします。
- 2.保証の範囲 : 正常なご使用で製造上の原因により事故が生じた場合は(1)~(6)項に示す場合を除き無償で修理いたします。
 - (1)お取り扱い上の不注意、または火災・天災・地変その他これに類する災害。
 - (2)部品、回路等を不当に改造、調整された場合。
 - (3)弊社指定の消耗品以外のものを使用された場合。
 - (4)部品の自然消耗による場合。
 - (5)購入年月日を証明する、領収書、レシート、販売店の販売証明書等の提出が無き場合。
 - (6)保証期間の過ぎた後の故障または破損の場合。

◎日本国内及び最初にご購入された方のみ有効です。

FOXGEAR 日本総代理店 (株)オカダイインターナショナル お問合せ先 q@okada-web.com

TWEED55



 FOXGEAR

 FOXGEAR